

eKasa – Doporučené postupy - uzávierky, vklady, výbery

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, § 3 odsek 3 znie:

„(3) Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“.
Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, je povinný ich bez zbytočného odkladu po ich vložení alebo vybratí zaevidovať v systéme e-kasa. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklady označené slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému ekasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému ekasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.“

Principiálne ide o to, že vám stav hotovosti v zásuvke alebo v mieste kde ukladáte tržbu musí kedykoľvek v priebehu dňa korešpondovať s tým čo ukáže uzávierka zásuvky (vklady + tržby – výbery). Čo spravíte reálne s peniazmi v pokladnici (počiatočný vklad na vydávanie, výber tržby v priebehu dňa, výber tržby na konci dňa), to musíte zaevidovať v pokladnici pomocou funkcie VKLAD a VÝBER.

Denné uzávierky v pokladniciach eKasa nie sú povinné. Tržby do účtovníctva je možné evidovať na základne reportov z portálu financnasprava.sk – Zóna eKasa.

Mesačné resp. Intervalové uzávierky na pokladniciach eKasa už nie je možné vytlačiť vôbec.















Aj keď to nie je povinné, doporučujeme vám vykonávať a odkladať denné uzávierky pre vašu kontrolu tržieb a hotovosti. Ešte výraznejšie to doporučujeme podnikateľom, ktorí prijímajú aj iné platidlá ako hotovosť, nakoľko v reportoch z financnasprava.sk momentálne nie sú uvedené platidlá (hotovosť, karty, poukážky) ale len celkové sumy tržieb. Pre potreby správneho rozúčtovania tržieb podľa platidiel bude denná uzávierka jediným zdrojom informácie o skladbe tržby podľa platidiel pre vašu účtovníčku.

Ako by mal vyzeráť denný režim práce na pokladnici eKasa ORP:

1. Pred začiatkom predaja urobíme VKLAD počiatočnej hotovosti
2. V priebehu dňa vykonávame VÝBERY, ak berieme hotovosť alebo poukážky z pokladnice, alebo napríklad zaplatíme kuriérovi za dobierku atď..
Vykonávame aj ďalšie VKLADY ak z nejakého dôvodu potrebujeme pridať ďalšiu hotovosť (neobchodných platieb) do pokladnice (peňažnej zásuvky).
3. Pred uzávierkou si vytlačíme Priebežnú (X) uzávierku zásuvky, kde je spočítaný stav peňažnej zásuvky (VKLAD+TRŽBA-VÝBERY)
4. Vykonáme VÝBER zvlášť hotovosti a zvlášť poukážok. Buď celú hodnotu HOTOVOSTI a ŠEKOV podľa uzávierky zásuvky čiže výsledný zostatok v zásuvke bude nula.
Alebo len sumu poníženú o hotovosť, ktorá zostane na druhý deň v zásuvke (drobné na vydávanie). Potom nie je potrebné na druhý deň robiť počiatočný VKLAD (bod 1).
5. Vykonáme samotnú Dennú finančnú uzávierku (Z)
6. Pomocou Priebežnej (X) uzávierky zásuvky si môžete kedykoľvek v priebehu dňa skontrolovať a prepočítať hotovosť v zásuvke.

Jednotlivé funkcie na pokladnici ELCOM Euro150 eKasa


















VKLAD HOTOVOSTI:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
R-režim	08-08-2008 R 12:00:00	Hotovosť Vklad EUR 1000.00
zatlačte tlačidlo 	REGISTRÁCIA Predaj	Meno:
šípkami  alebo  prejdite na menu Vklad hotovosti	REGISTRÁCIA Vklad hotovosti	Dôvod vkladu:
potvrďte tlačidlom 	Hodnota:	Podpis:
       	Hodnota: 1000.00	
zadajte meno pokladníka, potvrdte tlačidlom 	Meno: Jano	
zadajte dôvod vkladu, potvrdte tlačidlom 	Dôvod: otvorenie dňa	

Vytlačí sa účtenka, v spodnej časti je možné podpísať pokladníkom tento doklad.

Detaily nájdete na strane 70 užívateľského manuálu k pokladnici.

VÝBER HOTOVOSTI A ŠEKOV:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
R-režim	08-08-2008 R 12:00:00	Hotovosť Výber 500.00
zatlačte tlačidlo 	REGISTRÁCIA Predaj	MENO: Jano
šípkami  alebo  prejdite na menu Výber hot./šekov	REGISTRÁCIA Výber hot./šekov	Dôvod výberu: koniec dňa
potvrďte tlačidlom  , pokiaľ sa jedná o výber šekov, šípkami  alebo  prejdite na Šeky-hl. mena	Výber hot./šekov Hot.-hl. mena	Podpis:
potvrďte tlačidlom 	Hodnota:	
       	Hodnota: 500.00	
zadajte meno pokladníka, potvrdte tlačidlom 	Meno: Jano	
zadajte dôvod výberu, potvrdte tlačidlom 	Dôvod: koniec dňa	

Detaily nájdete na strane 71 užívateľského manuálu k pokladnici.

TIP: V prípade, ak chcete vybrať celý obsah zásuvky (napríklad výber v hlavnej mene), je nutné zadať ako hodnotu výberu 0,00. Nepotrebuje potom robiť pred výberom Priebežnú uzávierku zásuvky.

VYTLAČENIE X – UZÁVIERKY ZÁSUVKY

Pomocou tlačidla REŽIM vojdeme do hlavného menu a šípkami vyberieme X-režim.

Šípkami vpravo, vľavo vyberieme X- **správa zásuvky** a potvrdíme tlačidlom **SPOLU (HOTOVOŠŤ)**.

HLAVNÉ MENU
X-režim

VYTLAČENIE Z – FINANČNEJ UZÁVIERKY








Pomocou tlačidla REŽIM vojdeme do hlavného menu a šípkami vyberieme Z-režim.

Šípkami vpravo, vľavo vyberieme Z- **finančná denná uzávierka** a potvrdíme tlačidlom **SPOLU (HOTOVOŠŤ)**.

HLAVNÉ MENU
Z-režim











Jednotlivé funkcie na pokladnici ELCOM Euro50 eKasa

VKLAD HOTOVOSTI:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
R-režim	08-08-2008 R 12:00:00	Hotovosť Vklad 1000.00
zatlačte tlačidlo 	REGISTRÁCIA Predaj	
šípkami  alebo  prejdite na menu Vklad hotovosti	REGISTRÁCIA Vklad hotovosti	MENO: Jano
potvrďte tlačidlom 	Hodnota:	Dôvod vkladu: otvorenie dňa
	Hodnota: 1000.00	Podpis:
zadajte meno pokladníka, potvrďte tlačidlom 	Meno: Jano	
zadajte dôvod vkladu, potvrďte tlačidlom 	Dôvod: otvorenie dňa	

Detaily nájdete na strane 64 užívateľského manuálu k pokladnici.

VÝBER HOTOVOSTI A ŠEKOV:

Postupnosť krokov	Displej obsluhy	Účtenka
R-režim	08-08-2008 R 12:00:00	Hotovosť Výber 500.00
zatlačte tlačidlo 	REGISTRÁCIA Predaj	
šípkami  alebo  prejdite na menu Výber hot./šekov	REGISTRÁCIA Výber hot./šekov	MENO: Jano
potvrďte tlačidlom  , pokiaľ sa jedná o výber šekov, šípkami  alebo  prejdite na Šeky-hl. mena	Výber hot./šekov Hot.-hl. mena	Dôvod výberu: koniec dňa
potvrďte tlačidlom 	Hodnota:	Podpis:
	Hodnota: 500.00	
zadajte meno pokladníka, potvrďte tlačidlom 	Meno: Jano	
zadajte dôvod výberu, potvrďte tlačidlom 	Dôvod: koniec dňa	

Detaily nájdete na strane 65 užívateľského manuálu k pokladnici.

TIP: V prípade, ak chcete vybrať celý obsah zásuvky (napríklad výber v hlavnej mene), je nutné zadať ako hodnotu výberu **0,00**. Nepotrebuje potom robiť pred výberom Priebežnú uzávierku zásuvky.

VYTLAČENIE X – UZÁVIERKY ZÁSUVKY

Pomocou tlačidla MENU vojdeme do hlavného menu a šípkami vyberieme X-režim.

Šípkami vpravo, vľavo vyberieme X- **správa zásuvky** a potvrdíme tlačidlom **TL (TOTAL)**.

HLAVNÉ MENU
X-režim

VYTLAČENIE Z – FINANČNEJ UZÁVIERKY

Pomocou tlačidla MENU vojdeme do hlavného menu a šípkami vyberieme Z-režim.

Šípkami vpravo, vľavo vyberieme Z- **finančná denná uzávierka** a potvrdíme tlačidlom **TL (TOTAL)**.

HLAVNÉ MENU
Z-režim

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom riešení eKasa:

NOVATECH, s.r.o.

Potočná 2835

Čadca 022 01



Tel.: 041 4333400

www.novatech.sk

Email: obchod@novatech.sk

